
ИМПУЛСЕН КОЛЕКТОР

PulseLink-Mini

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

- Поддържа два независими импулсни входни канала.
- Един изходен порт RS485 (полудуплекс) за отдалечена връзка с компютър.
- Поддръжка на Modbus протокол (при заявка).
- Възможност за товаров график по двата канала през 15 мин. с дълбочина 80 дни чрез вграден часовник/календар.

ноември 2016

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Контролерът PulseLink-Mini служи за броене на импулсите, постъпващи от измервателни устройства (оптронен изход, SSR-реле и др.)

Отчетените данни могат да бъдат прочетени чрез RS485.

КАРТА НА MODBUS-РЕГИСТРИТЕ (INPUT, 0x04)

Адрес	Стойност
0x00	Натрупване по канал 2 (старша част)
0x01	Натрупване по канал 2 (младша част)
0x02	Натрупване по канал 1 (старша част)
0x03	Натрупване по канал 1 (младша част)

СВЕТОДИОДНА ИНДИКАЦИЯ

Индикатор	Функция
ON	Свети при наличие на захранващо напрежение.
Pulse 1	Светва при наличие на импулс по първия канал.
Pulse 2	Светва при наличие на импулс по втория канал.

КОРПУС

