

Карта на Modbus-регистрите в EJS 212 D2AMX-M

Input Registers

Адрес	Стойност
0x00	Енергия по тарифа 3 – върхова (старша част)
0x01	Енергия по тарифа 3 – върхова (младша част)
0x02	Енергия по тарифа 2 - дневна (старша част)
0x03	Енергия по тарифа 2 – дневна (младша част)
0x04	Енергия по тарифа 1 – нощна (старша част)
0x05	Енергия по тарифа 1 – нощна (младша част)

Забележка: Всички стойности на енергийни регистри са в стотни от KWh, т.е. 1 от регистъра отговаря на 0.01 KWh.

Holding Registers

Адрес	Стойност
0x00	Часовник – час и минути (HHNN)
0x01	Часовник –секунди (SSxx)
0x02	Календар – дата и месец (DDMM)
0x03	Календар – година (YYxx)

Забележка: Всички стойности от вградения календар/часовник са в BCD-формат.

Параметри на връзката: 9'600 bps, 8E1.

Конектор: Стандартен Modbus RS-485 (полудуплекс)

□